

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: inf@nt-rt.ru || Сайт: <http://lifan.nt-rt.ru/>

Генератор Lifan 6 GF-3 (LF7000)

Современная и надежная модель, позволяющая в случае отключения внешней электросети запитать Ваши электроприборы суммарной мощностью до 6.5 кВт. Имеет возможность подключения, как однофазных, так и трехфазных потребителей. В основе генератора используется бензиновый двигатель Lifan 190F - мощный и экономичный. Обмотки статора и ротора генератора Lifan 6 GF-3 выполнены из стопроцентной медной проволоки, что значительно увеличивает ресурс работы данной модели. Представленный генератор позволяет работать без дозаправки в течении 8 часов.



- Мощность применяемого двигателя, л.с. - **15**
- Альтернатор - **Синхронный**
- ATS (автоматический ввод резерва) - **отсутствует**
- Степень защиты - **IP23**
- Вес (нетто), кг - **73,7**
- Расход топлива, г/кВт*ч - **374**
- Объем масла в двигателе, л - **1.1**
- Вес(брутто), кг - **79.5**
- Двигатель - **Lifan 190F бензиновый 4-х тактный одноцилиндровый**
- Система запуска - **Ручной старт**
- Максимальная мощность генератора, кВт - **6.5**
- Емкость топливного бака - **25**
- Расход топлива, л/ч - **3.1**
- Время непрерывной работы, часов - **8**
- Выходное напряжение - **220 В**
- Выходная частота - **50 Гц**
- Уровень шума, дБ - **76**
- Габаритные размеры, мм - **680x510x540**
- Наличие розеток - **1x12В, 2x220В**
- Бензин/Дизель - **Бензин**
- Количество фаз - **Одна фаза**
- Наличие АКБ - **Отсутствует**
- Номинальная мощность генератора, кВт - **6**
- Наличие колес - **Да**
- Наличие ручек - **Да**
- Номинальный ток, А - **22,7**
- Рабочий объем двигателя, см³ - **420**
- Гарантия производителя, мес - **12**
- Размеры упаковки, мм - **735x565x590**
- AVR (автоматический регулятор напряжения) - **AVR компаундного типа**
- Обмотка альтернатора - **медная**

Генератор LIFAN 6 GF-5A

Генератор LIFAN 6 GF-5A представляет собой современную и надежную модель с автоматическим запуском. Устройство применяется для питания электроприборов общей мощностью до 6.5 кВт вдали от центральной сети или в случае отключения электричества. Эта модель оснащена мощным бензиновым двигателем.

Генератор отличается простотой эксплуатации и обслуживания. Время работы без дополнительной заправки топливом - до 8 часов.



Технические характеристики

Напряжение - 220 В

Стартер - ручной стартер/электростартер

Мак мощность - 6.5 кВт

Емкость топливного бака - 25 л

Мощность номинальная при 220 В - 6 кВт

Альтернатор - синхронный

Модель двигателя - Lifan 190FD

Контейнерный - нет

Автозапуск - опция

Класс товара - Профессиональный

Свеча зажигания - F5TC

Дисплей - нет

Обмотка альтернатора двигателя - медь

Тип кожуха - открытый

Тип вала двигателя - LS type

Модель двигателя - 190FD

Вес нетто - 86.8 кг

Габариты без упаковки - 680x510x560 мм

Вид топлива - бензин

Двигатель - одноцилиндровый

Объем масляного бака - 1.1 л

Мощность максимальная при 220 В - 6.5 кВт

Мак ток - 27.3 А

Номинальный ток - 27.3 А

Эл. выходы 380/220/12 - 0/2/1 шт

Объем двигателя - 420 см³

Мощность двигателя - 15 л.с.

Число оборотов - 3600 об/мин

Аккумулятор в комплекте - да

Расход топлива - 3.1 л/ч

Уровень шума - 74 дБ

Тип двигателя - 4-х тактный

Степень защиты - IP23

Сила тока розеток 380/220/12 - /16/8.3 А

Контроль напряжения - AVR

Колеса и ручки - да

Индикатор уровня топлива - да

Счетчик моточасов - нет

Выход 12V - да

Датчик масла - да

Тип электростанции - мобильные

Длина - 680 мм

Ширина - 510 мм

Высота - 560 мм

- Генератор LIFAN 6 GF-5A имеет 4-х тактный одноцилиндровый двигатель.
- Расход топлива - 3.1 л/ч.
- Выходная частота - 50 Гц.
- Отличается надёжностью и долговечностью.
- Розетки надёжно защищены с помощью пластиковых крышек.

Генератор Lifan 6 GF2-3 (LF7000-3)

Современная и надежная модель, позволяющая в случае отключения внешней электросети запитать Ваши электроприборы суммарной мощностью до 6.5 кВт. Имеет возможность подключения, как однофазных, так и трехфазных потребителей. В основе генератора используется бензиновый двигатель Lifan 190F - мощный и экономичный. Обмотки статора и ротора генератора Lifan 6 GF2-3 выполнены из стопроцентной медной проволоки, что значительно увеличивает ресурс работы данной модели. Представленный генератор позволяет работать без дозаправки в течении 8 часов.



- Мощность применяемого двигателя, л.с. - **15**
- Альтернатор - **Синхронный**
- ATS (автоматический ввод резерва) - **отсутствует**
- Степень защиты - **IP23**
- Вес (нетто), кг - **74,1**
- Расход топлива, г/кВт*ч - **374**
- Объем масла в двигателе, л - **1.1**
- Вес(брутто), кг - **79.8**
- Двигатель - **Lifan 190F бензиновый 4-х тактный одноцилиндровый**
- Система запуска - **Ручной старт**
- Максимальная мощность генератора, кВт - **6.5**
- Емкость топливного бака - **25**
- Расход топлива, л/ч - **3.1**
- Время непрерывной работы, часов - **8**
- Выходное напряжение - **220 В/380 В**
- Выходная частота - **50 Гц**
- Уровень шума, дБ - **76**
- Габаритные размеры, мм - **590x435x435**
- Наличие розеток - **1x12В, 1x220В, 1x380В**
- Бензин/Дизель - **Бензин**
- Количество фаз - **Три фазы**
- Наличие АКБ - **Отсутствует**
- Номинальная мощность генератора, кВт - **6**
- Наличие колес - **Да**
- Наличие ручек - **Да**
- Номинальный ток, А - **11,4**
- Рабочий объем двигателя, см³ - **420**
- Гарантия производителя, мес - **12**
- Размеры упаковки, мм - **735x605x590**
- AVR (автоматический регулятор напряжения) - **AVR компаундного типа**
- Обмотка альтернатора - **медная**
- Тип генератора - **Классический**

Генератор Lifan 6 GF2-4 (LF7000E3)

Современная и надежная модель, позволяющая в случае отключения внешней электросети запитать Ваши электроприборы суммарной мощностью до 6.5 кВт. Имеет возможность подключения, как однофазных, так и трехфазных потребителей. В основе генератора используется бензиновый двигатель Lifan 190FD - мощный и экономичный. Обмотки статора и ротора генератора Lifan 6 GF2-4 выполнены из стопроцентной медной проволоки, что значительно увеличивает ресурс работы данной модели. Представленный генератор позволяет работать без дозаправки в течении 8 часов.



- Мощность применяемого двигателя, л.с. - **15**
- Альтернатор - **Синхронный**
- ATS (автоматический ввод резерва) - **отсутствует**
- Степень защиты - **IP23**
- Вес (нетто), кг - **82,5**
- Расход топлива, г/кВт*ч - **374**
- Объем масла в двигателе, л - **1.1**
- Вес(брутто), кг - **85.3**
- Двигатель - **Lifan 190FD бензиновый 4-х тактный одноцилиндровый**
- Система запуска - **Электрический и ручной старт**
- Максимальная мощность генератора, кВт - **6.5**
- Емкость топливного бака - **25**
- Расход топлива, л/ч - **3.1**
- Время непрерывной работы, часов - **8**
- Выходное напряжение - **220 В/380 В**
- Выходная частота - **50 Гц**
- Уровень шума, дБ - **76**
- Габаритные размеры, мм - **680x510x540**
- Наличие розеток - **1x12В, 1x220В, 1x380В**
- Бензин/Дизель - **Бензин**
- Количество фаз - **Три фазы**
- Наличие АКБ - **АКБ 14А**
- Номинальная мощность генератора, кВт - **6**
- Наличие колес - **Да**
- Наличие ручек - **Да**
- Номинальный ток, А - **27,3/11,4 А**
- Рабочий объем двигателя, см³ - **420**
- Гарантия производителя, мес - **12**
- Размеры упаковки, мм - **735x565x590**
- AVR (автоматический регулятор напряжения) - **AVR компаундного типа**
- Обмотка альтернатора - **медная**
- Тип генератора - **Классический**

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: inf@nt-rt.ru || Сайт: <http://lifan.nt-rt.ru/>