



**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89  
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70  
Нижегород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12

**Единый адрес:** [inf@nt-rt.ru](mailto:inf@nt-rt.ru)

**Веб-сайт:** [www.lifan.nt-rt.ru](http://www.lifan.nt-rt.ru)

## Генератор Lifan 1500



### Технические характеристики

- Тип двигателя: Lifan 156F, бензиновый, четырехтактный, одноцилиндровый
- Мощность двигателя: 3,5 л.с.
- Система запуска: Электрический и ручной старт
- Мощность генератора: 1,1 кВт/ч
- Емкость топливного бака: 4 л
- Расход топлива: 0.445 литра в час
- Время непрерывной работы: 6 часов
- Частота выходного напряжения: 50 Гц
- Выходное напряжение: 220 В (одна фаза)
- Уровень шума: 63 дБ (в радиусе 7 метров)
- Габаритные размеры: 480x400x425 мм
- Масса: 27 кг