



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижегород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: inf@nt-rt.ru

Веб-сайт: www.lifan.nt-rt.ru

Генератор Lifan 1800



Технические характеристики

- Тип двигателя: Lifan 160F
- Мощность двигателя: 1.2 кВт. л.с.
- Система запуска: Ручной старт
- Мощность генератора: 1,2 кВт/ч
- Емкость топливного бака: 7,5 л
- Расход топлива: 700 литра в час
- Время непрерывной работы: 9,5 часов
- Частота выходного напряжения: 50 Гц Гц
- Выходное напряжение: 220 В (одна фаза)
- Уровень шума: 75 дБ (в радиусе 7 метров)
- Габаритные размеры: 490x340x360 мм
- Масса: 30 кг